

Video Conferencing System

摩云会议视讯软件终端 (Windows 版)

用户手册

声明

KEDACOM[®]、Kedacom[®]、TrueSens[®]、**摩 一视讯[®]**、网呈[®]、NexVision[®]为苏州科达科技股份 有限公司的商标,不得擅自使用。

苏州科达科技股份有限公司版权所有,保留所有权利。

未经本公司书面许可,不得通过电子、机械或其他任何方式复制或传播本文档的全部或任何部分 用于任何用途,亦不得将本文档翻译为其它语言或转换为其它格式。

我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性,并声明不对其中的印刷或书写错误负责。本手册信息如有更新,恕不另行通知。如需获取最新信息请登录我们的网站 <u>https://www.kedacom.com/cn/</u>或者 <u>http://www.mo-meeting.cn/</u>。

前言

手册对应产品

本手册对应终端软件版本号: V6.1.0.2.0

适用平台

摩云 V6.1 平台

读者对象

Windows 软件系统操作人员、管理人员

本书约定

符号	说明					
>	多级菜单,如:系统设置 🎾 >高级设置 🍫 >网络设置					
粗体	界面文字、菜单、选项等,如:功能导航栏					
[]	动作性操作,如【确定】					

图标约定

符号	说明						
	"说明"图标:对正文进行强调和补充说明						
1	"注意"图标:表示有潜在风险,如果忽视注意文字,可能导致数据丢失、设备性能降低						
	"警告"图标:表示有潜在风险,如果忽视警告文字,可能导致设备损坏或不可预知的结果						

获得帮助

获得更多信息,请登录 <u>http://www.mo-meeting.cn/</u>网站。

目录

1.	简介	1
2.	运行环境要求	2
3.	软件安装	3
4.	软件登录	4
4	4.1. 登录设置	4
4	4.2. 软件登录	5
5.	发起会议	6
6.	加入会议	7
7.	发起投屏	8
8.	会议管理	9
9.	退出软件	.11

1. 简介

摩云会议视讯软件终端(Windows版)是一款远程可视通信软件设备终端,依托强大的云计算平台,结合移动互联网应用技术及专业的用户体验设计,具有极强的可扩展性和易用性。用于企业用户的实时沟通。

摩云会议终端(Windows 版)运行于普通 PC,通过配置 USB 摄像头和耳麦,即可实现基于 PC 的视频会议应用。终端主要支持会议管理、多方会议等功能,增强了网络适应性及主机适应性。通过终端可以为用户实现高质量、高可靠性的视频会议体验。

2. 运行环境要求

分类	推荐配置			
硬件系统环境	CPU: Intel i3 及以上			
软件系统环境	Windows 7 及以上			

3. 软件安装

安装操作步骤:

- 1. 将设备连接网络,通过摩云官网下载安装包;
- 2. 下载完成后,点击【安装】运行安装;
- 3. 当设备主界面出现 图标时,即表示已成功安装软件终端。

4. 软件登录

4.1. 登录设置

在设备主界面,点击 图标,进入**摩云会议**登录界面;在摩云会议登录界面,点击登录界面 右上方 按钮,进入设置界面,可以进行如下设置:



- 服务器配置:可选择自动或手动配置平台服务器地址,默认自动;
- 安全设置:可选择是否打开远程调试。开启后,允许 Telnet 连接终端进行远程调试,默认关闭;
- 帮助^②:点击即可查看《摩云会议视讯软件终端(Windows版)用户手册》;
- 关于:点击可查看本软件所属公司及版权信息、产品版本号信息。

4.2. 软件登录

- 1. 在设备主界面,点击 图标,进入**摩云会议**登录界面;
- 2. 点击右上方⁽⁾按钮,进入**设置**界面,进行操作;
- 3. 设置完成后,点击,保存设置,并返回登录界面;
- 4. 输入登录信息;如下图所示:



5. 点击【登录】进行登录。



- 在用户登录界面,点击【投屏】,弹出投屏界面,输入投屏码投屏;
- 在用户登录界面,点击【忘记密码】,可通过手机号或用户注册邮箱找回密码;
- 若没有账号,点击【注册账号】,可注册摩云会议账号。

5. 发起会议

在软件主界面,可以直接发起会议。

			☆ —	×		
		莫小林				
	——专	属会议号00009	63			
	+	8				
	发起会议	加入会议	发起投屏			
_						
点击发起会议+,直	接进入视频呼叫	叫状态,画	乎叫成功后,	进入视	频会议界面	面,开始会议。

6. 加入会议

- 1. 在软件主界面,点击**加入会议**,进入加入会议界面; ¢ $- \times$ $\alpha - x$ 莫小林 加入会议 专属会议号0000963 请输入会议号码 开启麦克风 开启摄像头 发起会议 加入会议 发起投屏 返回
- 2. 输入要加入的会议号码,点击【加入会议】,可直接加入该会议。

- 会议号码由与会成员通过会议邀请分享给参会人员。具体操作请参考第8章节;
- 在入会前可选择开启/关闭麦克风/摄像头,默认开启。

7. 发起投屏

- 2. 输入投屏码,点击【开始投屏】进行投屏。

在视频会议主界面,可选择开启/关闭麦克风/扬声器、屏幕共享、开启/关闭摄像头、查看会议详 情、离开会议。



扬声器

在视频会议主界面,点击扬声器 🍼 ,关闭/开启扬声器。

麦克风

在视频会议主界面,点击麦克风 🎐 ,关闭/开启麦克风。

会议详情

在视频会议主界面,点击右下角【会议详情】,可查看会议名称、会议口令。点击【复制】/【复 制会议信息】可复制会议口令/会议信息进行分享。

摄像头

在视频会议主界面,点击摄像头 ,关闭/开启摄像头。

共享屏幕

在视频会议主界面,点击共享屏幕 💙,可发起屏幕共享;点击停止共享,即可停止屏幕共享。

消息

在视频会议主界面,点击消息,可以在会议中发送即时消息。

全屏

在视频会议界面,点击全屏,整个视频窗口呈全屏显示。

参会画面

在视频会议界面右侧,可查看参会画面,点击列表中某一参会成员,可将该成员视频画面大窗显 示。

参会成员

在视频会议界面右侧,可查看会议成员,点击列表中某一参会成员,可将该成员视频画面大窗显示;光标选中某一参会成员,可选择静音或挂断该成员;点击【静音全员】,可将除自己之外的 所有成员静音。

设置

在视频会议界面,点击右下角设置¹,弹出设置窗口,可设置音频(麦克风、扬声器)、视频 设备(摄像头)、美颜模式。

离开会议

在视频会议界面,点击 按钮:

- 若您作为会议发起方,可在弹出的快捷菜单中选择结束会议或退出当前会议;
- 若您作为会议与会方,则仅可以退出当前会议。

9. 退出软件

在软件主界面,点击右上角×,可直接退出软件。



客户咨询热线:400-828-2866

KEDACOM | 苏州科达科技股份有限公司

Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. 中国苏州市高新区金山路131号 (215011) 电话: 86-512-68418188 传真: 86-512-68412699 https://www.kedacom.com/cn/